

STABILIZATOR NAPIĘCIA SIECIOWEGO

AVR PRO 10000 (10000VA) 3% 3F

Stabilizator napięcia sieciowego **AVR PRO 10000VA 3% 3F** łączy w sobie cechy 2 urządzeń: regulatora napięcia i urządzenia przeciwprzepięciowego.

Najważniejsze cechy:

- Stabilizuje napięcie podawane na wejściu stabilizatora
- Automatycznie obniża zbyt wysokie i podnosi zbyt niskie napięcie sieciowe do odpowiedniego poziomu
- Zabezpiecza przed uszkodzeniem podłączone urządzenia. Jeżeli napięcie rośnie i przekroczy bezpieczną wartość, stabilizator automatycznie odłączy urządzenie od sieci, zabezpieczając je przed uszkodzeniem
- Współpracuje z generatorami prądotwórczymi
- Tłumi zakłócenia wprowadzane do sieci elektrycznej przez inne urządzenia
- Pracuje w trybie trójfazowym

Co wyróżnia zasilacz AVR PRO 3Fazy na tle innych urządzeń?

Wersja PRO wyróżnia się wysoką dokładnością korygowanego napięcia. Specjalny serwomechanizm pozwala osiągnąć bardzo małą tolerancję napięcia na poziomie tylko 3%. Oznacza to, że napięcie wyjściowe stabilizatora będzie bardzo bliskie wartości docelowej, z odchyleniem wynoszącym zaledwie 3%. Jest to istotne, szczególnie w przypadku wrażliwych urządzeń elektronicznych, które mogą być podatne na nieprawidłowe napięcie zasilania.

Parametry techniczne:

MODEL	AVR PRO 10000VA 3% 3F
Moc	10000VA
Zakres napięcia wejściowego	225-450VAC
Zakres napięcia wejściowego w trybie 1 fazy	130V - 260V
Częstotliwość wejściowa	50Hz
Minimalne napięcie rozruchowe	225V±5V
Zakres napięcia wyjściowego	400V
Fazy	1faza/3fazy
Precyzja wyjściowa	3%
Czas opóźnienia	6s
Zabezpieczenie	Przeciążeniowe, ponadnapięciowe, nadnapięciowe, temperaturowe, zwarciovowe
Wymiary/Waga	545x230x397mm/30kg
Wymiary/waga opakowania jednostkowego	640x325x560mm/40kg
Wymiary/waga opakowania zbiorczego	640x325x560mm/40kg

AVR PRO 10000VA 3%3F:
INDEKS: 5AVX3F0100
EAN: 5904100450572



AVR PRO 10000VA 3% 3F



AVR PRO 10000VA 3% 3F



AVR PRO 10000VA 3% 3F