

PRZETWORNICA NAPIĘCIA VOLT POLSKA

IPS 1000 12/24V

Elektroniczna przetwornica napięcia z **serii IPS** służy do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych o napięciu stałym 12V/24V. Doskonale sprawdza się w pojazdach i w miejscach gdzie nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej.

Przetwornica z **serii IPS** wytwarza na wyjściu tzw. **sinusoidę modyfikowaną**, czyli napięcie przemienną o przebiegu **prostokątnym**. Dzięki temu, może zasilать urządzenia o charakterze rezystancyjno-oporowym, takie jak m.in. laptopy, ładowarki etc. Umożliwia też ograniczenie ceny i zwiększenie bezawaryjności całego urządzenia.

Przetwornica z **serii IPS** zasilą m.in.

- Laptopy
- Ładowarki
- Zasilacze elektroniczne
- Czajniki elektryczne
- Telewizory
- Sprzęt RTV, sprzęt audio-video

Parametry techniczne:

MODEL	1000 12V	1000 24V
Moc całkowita (chwilowa)	1000VA	1000VA
Moc ciągła	700W	700W
Napięcie akumulatora	12V	24V
Napięcie wejściowe	12V: 10,5 V - 15,5 V 24V: 21 V - 31 V	
Napięcie wyjściowe	225 - 235 V	
Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz (+2Hz)	
Sprawność przy pełnym obciążeniu	~ 92 %	
Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego	12V: 10,7 V (+ 0,3 V) 24V: 21,4 V (+ 0,6 V)	
Temperatura otoczenia	-10°C do 40°C	
Wymiary	228x158x72mm	228x158x72mm
Waga	1,305kg	1,295kg
Wymiary opakowania jednostkowego	250x198x75mm	250x198x75mm
Waga opakowania jednostkowego	1,532kg	1,518kg
Wymiary opakowania zbiorczego	520x410x260mm	520x410x260mm
Waga opakowania zbiorczego	19,55kg	19,55kg

IPS 1000 12V:

INDEKS: 3IPS100012
EAN: 5903111886042

IPS 1000 24V:

INDEKS: 3IPS651024
EAN: 5903111886059



Przetwornica IPS 1000 12/24V



Przetwornica IPS 1000 12/24V



Przetwornica IPS 1000 12/24V