

ZASILACZ AWARYJNY VOLT POLSKA

SinusPRO 2600E PLUS 24/230V (1800/2600W)

INDEKS: 3SPM26024M

EAN: 5904100452682

Zasilacz awaryjny **sinusPRO 2600E PLUS 24V** jest urządzeniem do bezprzerwowego zasilania m.in.: instalacji centralnego ogrzewania (piece CO, pompy, sterowniki, podajniki etc.), komputerów, serwerów, zestawów komputerowych, bram automatycznych, urządzeń automatyki,elektronarzędzi itp.

W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230VAC, urządzenie przełącza się w tryb pracy akumulatorowej (battery mode), pozwalając na dalsze bezprzerwowe działanie systemu i zabezpieczając przed uszkodzeniem instalacji, bezpowrotną utratą danych etc.

- W jednym urządzeniu zawarte zostały funkcje:
- Przetwornicy DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)
 - Przełącznika awaryjnego typu UPS
 - Sieciowej ładowarki akumulatorowej (prostownika)
 - Stabilizatora napięcia sieciowego tzw. AVR

Zasilacz awaryjny typu czysty SINUS wytwarza na wyjściu napięcie o przebiegu sinusoidalnym, takie samo jak w sieci energetycznej. Dzięki temu, może zasilać urządzenia o charakterze indukcyjnym.

Zasilacz awaryjny **sinusPRO 2600 E PLUS 24V** jest przystosowany do pracy z akumulatorami bezobsługowymi typu AGM, LiFePO4 oraz żelowymi (GEL).

Parametry techniczne:

MODEL	sinusPRO 2600 E PLUS 24V
Moc całkowita	2600VA
Moc stała	1800W
Napięcie wejściowe	170-270VAC
Napięcie wyjściowe	230VAC ± 1% w trybie akumulatorowym: 216-245VAC w trybie sieciowym z AVR
Napięcie akumulatora	24VDC
Maks. prąd ładowania	30A
Częstotliwość	50/60Hz+/-1Hz
Przebieg napięcia	Sinusoidalny
Zabezpieczenia pełne	Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem
Temperatura pracy	0-40°C
Wymiar/Waga	252x351x131mm/12,4kg
Wymiary/waga opakowania jednostkowego	445x350x205mm/14,2kg
Wymiary/Waga opakowania zbiorczego	455x365x225mm/14,2kg



SinusPRO 2600E PLUS24V

SinusPRO 2600E PLUS24V

SinusPRO 2600E PLUS24V

SinusPRO 2600E PLUS24V



VOLT POLSKA SP. Z O.O.

UL. ŚWIEMIEWSKA 3

81-877 SOPOT

WWW.VOLTPOLSKA.PL