

PRZETWORNICA NAPIĘCIA VOLT POLSKA

SINUS 600 12/24V

Elektroniczna przetwornica napięcia z serii **SINUS** służy do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych o napięciu stałym 12V/24V. Doskonale sprawdza się w pojazdach i w miejscach gdzie nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej.

Przetwornica typu **CZYSTY SINUS** wytwarza na wyjściu napięcie o przebiegu sinusoidalnym, takie samo jak w sieci energetycznej. Dzięki temu, może zasilać urządzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. lodówki, zamrażarki, klimatyzatory, urządzenia RTV np. telewizory, konsole, głośniki etc., oświetlenie LED, automatykę domową i urządzenia typu smart home, elektronarzędzia np. wiertarki, szlifierki, kątowniki etc., urządzenia AGD np. pralki, mikrofalówki etc., pompy CO, silniki do bram automatycznych i wind).

Parametry techniczne:

MODEL	600 12V	600 24V
Moc całkowita (chwilowa)	600VA	600VA
Moc ciągła	300W	300W
Napięcie akumulatora	12V	24V
Napięcie wejściowe	12V: 10,5 V - 15,5 V 24V: 21 V - 31 V	
Napięcie wyjściowe	225 - 235 V	
Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz (+2Hz)	
Sprawność przy pełnym obciążeniu	~ 92 %	
Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego	12V: 10,7 V (+ 0,3 V) 24V: 21,4 V (+ 0,6 V)	
Temperatura otoczenia	-10°C do 40°C	
Wymiary	21x11x6,3cm	21x11x6,3cm
Waga	0,95kg	0,95kg
Wymiary opakowania jednostkowego	25x15x6,5cm	25x15x6,5cm
Waga opakowania jednostkowego	1,25kg	1,25kg
Wymiary opakowania zbiorczego	54x36x38cm	54x36x38cm
Waga opakowania zbiorczego	25kg	25kg

SINUS 600 12V:

INDEKS: 3SIP060012
EAN: 5903111886202

SINUS 600 24V:

INDEKS: 3SIP060024
EAN: 5903111886219



Przetwornica SINUS 600 12/24V



Przetwornica SINUS 600 12/24V



Przetwornica SINUS 600 12/24V